

Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido (



Luogo **Puglia, Barletta**
<https://www.annunci.it/x-414940-z>




Ampli finale P-270 scheda tecnica:
Rated Output 150W +150 W (8 ohms)
Frequency Response 10Hz to 80kHz, -3dB
Total Harmonic Distortion Less than 0.5%, 8 ohms rated output
Signal-to-Noise Ratio 85dB or more
Separation 75dB or more
Sensitivity 750mV
Power Consumption 1,200W peak
Dimensions (w x d x h) 48.5 x 36 x 20.5 cm
Weight 27kg.

Preamplificatore P-172:
Inputs: CD, tuner, tape 1, tape 2, phono 1 with mm/mc selector.
Connection via RCA. Possible outputs to two power blocks.
Tone adjustments, balance.
Remote power supply. English manufacturing.

Accoppiata in ottime condizioni estetiche e funzionali.

#exclusivemusicweek Chiudi

 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z	 Musical Fidelity - P270 - P172 - Preamplifier - Amplificatore di potenza a stato solido https://www.annunci.it/x-414940-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--