

Denon - TU 701 Sintonizzatore (75 EUR)



Luogo **Piemonte, Biella**
<https://www.annunci.it/x-508035-z>



Bellissimo tuner made in Japan da DENON/NIPPON COLUMBIA CO. con scala sintonia rotante e VU METERS dedicati a Multipath, Livello segnale e potenza erogata da amplificatore. Uscite fisse e regolabili.

Manuale di istruzioni in inglese e italiano
 FM Tuner Section

Receiving frequency range 76 MHz to 90 MHz

Intermediate frequency 10.7 MHz

Practical sensitivity (IHF) 1.7 μ V

S/N 50 dB sensitivity Mono : 3.5 μ V

Effective selectivity (IHF) 85 dB

Image Interference Ratio (83 MHz) 110 dB

IF Interference Ratio (83 MHz) 110 dB

Spurious interference ratio (83 MHz) 110 dB

AM suppression ratio (IHF) 60 dB

Capture ratio 1.0 dB

Frequency characteristic 20 Hz to 15 kHz + 0.2 -1.5 dB

Carrier leak 78 dB

Signal-to-noise ratio mono: 82 dB

stereo: 78 dB

Total harmonic distortion rate (1 kHz) Mono : 0.1% (at 100% modulation)

Stereo : 0.15% at 90% modulation

Level check voltage

Variable 0 ~ 1.5 Vrms/400

Level check voltage











Fixed 0.5 Vrms

Variable 0 to 0.75 Vrms

External audio measurement range

+10, +20, +30 dB

(0 dB : 0.775 Vrms)

 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>	 <p>Denon - TU 701 Sintonizzatore</p> <p>https://www.annunci.it/x-508035-z</p>
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Indication error ± 0.2 dB or Less (1 kHz for each range, near VU scale 0)

Frequency characteristic 20 Hz to 15 kHz ± 0.5 dB or less

Antenna terminal FM : F-type connector (75 Ω), screw type (300 Ω , 75 Ω)

Power 100 VAC, 50Hz/60Hz

Power consumption 17W

External dimensions Width 430x Height 145.5x Depth 303 mm

Weight 7kg Chiudi